

早知道APP推播通知說明:

1. 【主機震動】: USB-921偵測到P波震動, 預估震度4級以上, 發出預估S波震度通知, 90秒後才會再次發出新推播
2. 【特快報】: 多個USB-921達到預估4級震動門檻, 雲端系統運算後, 自動發出推播通知, 120秒後才會再次發出新推播
3. 【地震快報】: 連線氣象局EEW預警系統, 收到地震參數, 預估規模4.5以上且縣市政府震度大於3級, 自動發出推播通知, 120秒後才會再次發出新推播
4. 【最大震度】: 以一個地震歷程90秒期間, 個別USB-921所偵測到的最大震度, 發出推播通知, 90秒後才會再次發出新推播
5. 【網路斷線】 USB-921採用《心跳機制》與伺服器維持連線, 斷線會自動發出USB-921 網路斷線通知, 斷線時無法收到【特快報】以及【地震快報】

安裝操作說明:

1. USB-921使用5V/1A, USB接口電源
2. 挑選無陽光照射(偵測器對溫度敏感)地點安裝USB-921
3. 挑選無環境振動【水泥】牆壁插座, 禁插鬆動插座(延長線排插或木板輕隔間插座都不適合, 遠離冷氣機或洗衣機容易造成振動地點)
4. USB-921訊號較弱, 無法穿牆, 請選擇與基地台同一空間安裝, 設定好WiFi連線後, 會自動記憶SSID和密碼, 斷網恢復後會自動連線, 無需重設WiFi
5. 如果連續收到【網路斷線】通知, 除了檢查家中WiFi設備是否正常, 也需要將USB-921電源拔掉重插, 10秒後輕彈電源產生震動, 如果手機收到震動推播, 表示連網恢復正常